


פנל לד צמוד תקרה 3 צבעי אור מובנים לבחירה

צורות	ערכים נוספים	צבעי אור	דרייבר לד תקני בעל הזנה 50Hz 230V	מידות	הספק	
עגול / מרובע	100Lm/W 80Ra 30,000 HRS	חם 3000K טבעי 4000K קר 6000K לבחירה בעזרת בורר מובנה	250-300mA	9-23VDC	120x32 מ"מ	6W
				28-40VDC	170x32 מ"מ	12W
				45-80VDC	225x32 מ"מ	18W
				45-80VDC	300x32 מ"מ	24W
		250-525mA	42-80VDC	300x32 מ"מ	28W	



CE
IP20

מבנה דגם:

עגול - LMRSW.

מרובע - LMSSW.

* הקודה בסוף ההלל תוחלף בהספק הרצוי (לדוגמה עגול LMRSW12 - 12W)

הערה חשובה בנושא הארקה!

גוף זה מוגדר בקבוצה 3, דהיינו ללא צורך בחיבור הארקה וזאת במידה ומוזן ממתח נמוך המגיע ישירות מן הלוח, במידה ומוזן ע"י דרייבר עם מתח 230V בגב הגוף יש לחבר את חוט הארקה המסופק עם הגוף לאחד הברגים בגב הגוף כאשר הדסקית המסוננת יושבת בין הגוף לטבעת ההתקנה של חוט הארקה ומעליהן יש להדק את הבורג בחוזקה.

הוראות התקנה:

חשוב!

יש לנתק את מתח הזינה מהמעגל המיועד להתקנה טרם ההתקנה.

- שחרר את גשר ההתקנה מהגוף, הצמד אותו למשטח ההתקנה המיועד בסמוך למקור הזינה (230V 50Hz) וסמן 2 נקודות לקידוח בהתאם לחורים בגשר.
- קבע את גשר ההתקנה למשטח בעזרת 2 ברגים מתאימים.
- בחר את צבע האור הרצוי בעזרת הבורר המותקן בגב הגוף.
- חבר דרייבר לד המתאים לדגם שברשותך ע"פ הטבלה הנ"ל למקור הזינה 230V 50Hz
- קרב את גוף התאורה לגשר ההתקנה, חבר אליו את יציאת הדרייבר בעזרת מחבר זכר/נקבה וחבר את מוליכי הארקה של הגוף והגשר אל הארקה המבנה.
- הצמד את גוף התאורה אל גשר ההתקנה כך שהדרייבר יושב בגבו ו-2 חורי הברגים בצידי הגוף מיושרים אל מול החורים בגשר שבתוכו, הדק את הברגים וודא שהגוף מקובע במקומו באופן בטוח.
- הפעל את מתח הזינה, הגוף מוכן לשימוש.

אזהרות:



- אין לחבר את הגוף תחת מתח, יש לנתק את זרם החשמל טרם ההתקנה.
- מוצר זה יותקן ויטופל ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובהתאם לכל הוראות החשמל
- במקרה של תקלה אין לפרק ו/או לנסות לתקן לבד, יש ליצור קשר עם היבואן או גורם מוסמך אחר להמשך טיפול
- מוצר זה בעל דרגת אטימות IP20 והוא מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד
- יש לוודא כי המוצר מותקן באזור מאוורר והרחק ממקורות חום ולחות קיצוניים.